

Anleitung für die Topcon-Software Pocket 3D

Änderung IP-Adresse • Umstellung Referenzstationshersteller

Nachfolgende Anleitung für die Topcon Pocket 3D-Software erläutert das Ändern der IP-Adresse und die Umstellung der „Hersteller Basisstation“ auf „Automatisch“ für Messungen im AXIO-NET-Referenz-netz.

Anleitungen für das Ändern der IP-Adresse

Wichtig: Nach dem Ändern der IP-Adresse müssen die Zugangspunkte (Mountpoints) einmalig neu heruntergeladen werden.

- Im Hauptmenü unter [Konfig. > Ausrüstung] die gewünschte Ausrüstung markieren
- Zum Editieren der Ausrüstung auf [Bearb.] klicken
- 2x [Weiter] klicken
- Mit [IP] das Menü zur Eingabe der IP-Adresse öffnen
- Bisherigen Eintrag mit <caster.axio-net.eu/2101> überschreiben
- [OK] bestätigen
- Auf [Weiter] klicken und Konfiguration mit [OK] abschließen



Zugangspunkte (Mountpoints) neu herunterladen

- Mit dem GNSS-Empfänger verbinden
- Ausgehend vom Hauptmenü [Konfig. > Funk] klicken
- Dort auf [NET] klicken
- Aktuellen Zugangspunkt notieren
- Schraubenschlüssel anklicken und aktuelle Zugangspunkte runterladen (vgl. Abbildung unten)
- Notierten Zugangspunkt wieder neu einstellen
- Anschließend 2x [OK] drücken

Netzwerkkorrekturen

NTRIP **Status**

NTRIP Server:
caster.axio-net.eu/2101

NTRIP Nutzername:
Username

NTRIP Passwort:
Passwort

Zugangspunkt:  07-AXIO (RTCM 3.x)

Netzwerktyp: VRS

OK Abbr.

Anleitungen zur Umstellung „Hersteller Basisstation“ auf „Automatisch“

- Statusmenü öffnen mit Klick auf 
- Auf Reiter [Erweitert] wechseln
- Hersteller Basisstation] auf <Automatisch> setzen
- Mit [OK] bestätigen

Info Planung **Erweitert** ◀ ▶

Mehrwegreduktion

GLONASS

Galileo

BeiDou

QZSS

Hersteller Basisstation:
Automatisch 

OK Abbr.